



Model	Tyros 4 10th Anniversary Special Edition
Firma	Yamaha
Data rozpoczęcia produkcji	BRAK DANYCH
Data zakończenia produkcji	obecnie produkowany
KLAWIATURA	
Liczba klawiszy	61
Klawiatura dynamiczna	TAK
Typ	Syntezaatorowa
After Touch	TAK
FUNKCJE	
Multipads	TAK
Arpeggiator	brak danych
BRZMIENIE	
Polifonia	128
Brzmienia	993 Voices + 30 Organ Flutes + 480 XG Voices + 256 GM2 Voices + 44 Drum/SFX Kits (And GS Voices for GS Song playback) 15 S.Articulation2! Voices (AEM technology), 164 S.Articulation Voices, 43 MegaVoices, 30 Sweet! Voices, 101 Live! Voices, 44Drums (including SFX Kits), 71 Cool! Voices, 30 Presets Organ Flutes!
Synteza	AWM Stereo Sampling
Próbki	brak danych
AKOMPANIAMENT	
Style	TAK
Ilość stylów wbudowanych	500, 403 Pro Styles, 47 Session Styles with MegaVoices (used by preset styles)
Możliwość podmiany stylów wbudowanych	brak danych




KLAWISZOWIEC.NET

Style użytkownika	TAK
Style użytkownika ile	brak danych
Style użytkownika opis	brak danych
Edytor stylów	TAK
Performances	TAK
One Touch Setting	TAK, 4 na styl
EFEKTY	
Opis i ilość efektów	Reverb: 44 + 3 User Chorus: 106 + 3 User DSP: DSP1?7 : 285 Presets, DSP8?9 : 285 Presets (for Style) Master Compressor: 5 Presets + 5 User Master EQ: 5 Bands : 5 Preset + 2 User Vocal Harmony: VH2: 44Preset + 10 User
SEQUENCER	
Sequencer	TAK
Pojemność sequencera	300 KB
Sequencer opis	16 tracków/Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing
KONTROLERY	
Ilość kontrolerów	12
Kontrolery opis	Sliders: 9 (including 1 assignable) Art. Switches: 2
Pitch Bender	TAK
Modulation	TAK
WYŚWIETLACZ	
Wyświetlacz graficzny	TAK/ Kolorowy
Wyświetlacz rozdzielczość	640 x 480
Wyświetlacz tekstowy	nie dotyczy
Wyświetlacz textowy ilość linii/ilość znaków	nie dotyczy
Lyrics	TAK
Język wyświetlacza	English, German, French, Spanish, Italian
ZŁĄCZA	
Zasilanie	TAK
USB TO HOST	TAK/ USB 2.0 HighSpeed x 1
USB TO DEVICE	TAK/ USB 2.0 HighSpeed x 2 (Front /Back)
MIKROFON IN	TAK
MIDI IN	TAK
MIDI OUT	TAK
MIDI THRU	nie dotyczy



KLAWISZOWIEC.NET

AUX IN	L/L+R, R(LEVEL FIXED) lub LOOP RETURN L/L+R, R
AUX OUT	L/L+R, R(LEVEL FIXED) lub LOOP SEND L/L+R, R (Selectable)
LINE IN	nie dotyczy
LINE OUT	MAIN OUT (L/L+R, R), Sub Output 1, 2
Headphones Out	TAK
NAGŁOŚNIENIE	
Głośniki	Dołączone
Moc głośników	Głośniki: TRS-MS04
PAMIĘĆ	
FDD	nie dotyczy
FDD opis	nie dotyczy
HDD	TAK
HDD opis	250 GB
ZIP	nie dotyczy
ZIP opis	nie dotyczy
CDROM	nie dotyczy
Pamięć wewnętrzna	6 MB
Pamięć opcjonalna	MAX 1024MB (Preinstalowana)
Czytnik kart pamięci	brak danych
INNE	
Waga	14.5 kg
Długość	1140 mm
Szerokość	450 mm
Grubość	143 mm
Kolor	CZARNY
Inne	nie dotyczy
UWAGI	
Uwagi	Internet Direct Connection (IDC): TAK (LAN) USB Audio Recorder: Odtwarzanie: .wav, .mp3/Nagrywanie: .wav VIDEO OUT: RGB Out, NTSC/PAL, RGB OUT: TAK



KLAWISZOWIEC.NET

OPIS -Ekskluzywny i pięknie wykonany certyfikat autentyczności.
-Dopasowany system głośników TRS-MS04 w kolorze czarnym.
-Flashboard FL1024M zawierający Premium Pack "Vintage Keyboard".
Odkryj kamienie milowe keyboardów z Premium Pack "Vintage Keyboard".
30 brzmień Premium, jak na przykład DX7, Cp80, 10 stylów, 3 banki Multi-Pad oraz 2 banki Registration dopełniają opakowanie.
Flashboard jest od razu wbudowany, a Premium Pack "Vintage Keyboard" został już instalowany.

Zawartość Vintage Keyboard Pack

30 Brzmień Vintage

DXStudio1Chor | DXStudio2Chor | DX7EP | DX7BrightEP | DX7Layered | DXStudio1 | DXStudio2 | DX7EPChorus | DX7BrightEPCh | DX7StudioDelay | Suitcase'75Clean | Suitcase'75Amp | Suitcase'75A-Pan | Suitcase'75Chill | Suitcase'75Phase | Suitcase'78Clean | Suitcase'78Amp | Suitcase'78Cho1 | Suitcase'78Cho2 | Suitcase'78Flang | Clavi | ClaviMute | ClaviTouchWah | ClaviPhaser | ClaviStereo | WurliEP | WurliAmp | CP80 | CP80Tremolo | CP80Chorus

10 Stylów Vintage

16BeatR&B | 60sShuffleRock | 70sR&BGroove | 80s12-8Ballad | 80sLoveSong | ClaviFunk | NYCPianoRock | ShuffleFunk | SmoothFunk | SunnyBossa

3 Multipady

EP Phrase1 | EP Phrase2 | EP Phrase3

Ragistracje

BalladSet | FunkyR&BSet

Demo

BalladKeys Demo | FunkyKeys Demo

Więcej na stronie www.klawiszowiec.net